

## 大ホール 照明設備一覽

<b>仮設電源盤</b> 舞台上手袖×1 舞台下手袖×1	単相3線 100V / 200A カムロック出力 (150A) C型30A×4口 D型20A×2口 } 同系統 平行15Aコンセント×4口 (同一回路 最大20A) DMX回線 IN×1回線 / OUT×1回線 イーサネット回線×1回線
<b>調光卓</b>  Panasonic PAREITUS-γ	プリセットフェーダー 60本×3段 (最大180本) サブフェーダー 20本×50ページ マルチフェーダー 10本 記憶シーン数 1000シーン エフェクト 100パターン トータル1000ステップ COMOS / JASCII対応
<b>客席仮設</b> 1階席最後列(15列目) 座席下部	卓電源用平行コンセント 4口 (同一回路 15A) DMX回線 IN×1回線 / OUT×1回線 イーサネット回線×1回線 クリアカム回線×1回線
<b>センターピン</b>	2kwクセノン USHIO×2本 クリアカム2SET
<b>UH (文字共吊り)</b> 最大吊荷重 450kg	4色 500w 各色16灯 #71, #72, #63, #22 2kw×16回路 20A・C型16口 (UH回路と切替) 直回路 30A・C型×2回路 15A・平行×4口 (同一回路 最大20A) DMX回線 OUT×2回線
<b>LH</b>	4色 500w 各色16灯 #72, #59, #22, #40
<b>1Bor (文字共吊り)</b> 最大吊荷重 250kg	4色12回路 (中・外) #72, #78, #W, #W 2kw×12回路 20A・C型12口 (Bor回路と切替) 直回路 30A・C型×2回路 15A・平行×4口 (同一回路 最大20A) DMX回線 OUT×2回線
<b>2Bor (文字共吊り)</b> 最大吊荷重 250kg	4色12回路 (中・外) #72, #78, #W, #W 2kw×12回路 20A・C型12口 (Bor回路と切替) 直回路 30A・C型×2回路 15A・平行×4口 (同一回路 最大20A) DMX回線 OUT×2回線

<b>1SUS</b> 最大吊荷重 500kg	2kw×18回路 20A・C型36口 1kw フレネル×12台・1kw トツ×11台 直回路 30A・C型×2回路 15A・平行×4口(同一回路 最大20A) DMX回線 OUT×2回線
<b>2SUS</b> 最大吊荷重 500kg	2kw×18回路 20A・C型36口 1kw フレネル×12台・1kw トツ×11台 直回路 30A・C型×2回路 15A・平行×4口(同一回路 最大20A) DMX回線 OUT×2回線
<b>3SUS</b> 最大吊荷重 500kg	2kw×18回路 20A・C型36口 1kw フレネル×12台・1kw トツ×8台 直回路 30A・C型×2回路 15A・平行×4口(同一回路 最大20A) DMX回線 OUT×2回線
<b>フロントサイドライト</b> (上下共通)	2kw×8回路 20A・C型 1kw トツ 4台4色・750w ソースフォーズーム×1台 直回路 30A・C型×1回路 15A・平行×4口(同一回路 最大20A) DMX回線 OUT×1回線
<b>第1シーリングライト</b>	2kw×12回路 20A・C型 1kw トツ×24台 直回路 30A・C型×2回路 15A・平行×2口(同一回路 最大20A) DMX回線 OUT×2回線
<b>第2シーリングライト</b>	2kw×20回路 20A・C型 1.5kw トツ×12台・PAR 5N×8台・750wソースフォーズーム×6台 直回路 30A・C型×4回路 15A・平行×4回路(各1口ずつ) DMX回線 OUT×4回線
<b>ステージコンセント</b>	フロア 20A・C型 下手 16回路 / 上手 16回路 オク 20A・C型 下手 4回路 / 上手 4回路 フット 20A・C型 下手 4回路 / 上手 4回路 WCマエ 20A・C型 下手 4回路 / 上手 4回路 鳥屋 20A・C型×4回路 マルチコンセント盤 上手・下手舞台奥側(上記回路と切り替え可能)
<b>ギャラリーコンセント</b> (3F・上手のみ)	直回路 30A・C型×3回路 15A・平行×4口(同一回路 最大20A) DMX回線 OUT×1回線
<b>客席コンセント</b> (2階席のみ)	20A・C型 下手 2回路 / 上手 2回路 直回路 30A・C型×1回路 15A・平行×1回路(1口) DMX回線 OUT×1回線